

### ANRUFEN/SPRECHEN

- Hörgerätekompatibel
- Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- 4 Direktwahltasten auf dem schnurgebundenen Teil (3 davon mit Foto)
- Freisprechfunktion
- Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- Telefonbuch 50 Einträge
- Pause Funktion / Stummfunktion
- Tastatur :
  - Breite Tasten (25x14mm)
  - Große Schrift (10mm)



### LCD display (MOBILTEIL + BASISSTATION)

- Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- 7 wählbaren Sprachen auf dem Hörer : Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch und Russisch
- 6 wählbaren Sprachen auf der Basis : Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Russisch
- Navigationsmenü
- Uhrzeit und Datumanzeige
- Wecker Funktion
- Tastensperre
- Anzeige für Verbindungsdauer

### ANRUFBEANTWORTER

- 15 Minuten Aufnahmezeit
- Ein/Aus Taste des Anrufbeantworters
- 2 Ansagen
- 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Schreiber)
- Fernabfrage
- PIN-Code für Fernabfrage
- Abhören der Nachrichten durch Hörer
- Löschen einzelner/aller Nachrichten
- Zeitstempelung der Nachrichten
- 3 Sprachen wählbar (Französisch, English, Deutsch)
- Anzahl der Ruftöne vor dem Anspringen des Anrufbeantworters programmierbar.

### MEHRERE MOBILTEILE

- Ortung des Mobilteils
- Dreifache Konferenzschaltung
- Konferenzgespräch zwischen Basisstation und Mobilteil
- Mehrere Basisstationen (4 max) / Mehrere Mobilteile (5 max)
- Anrufweiterleitung externer Anrufe
- Sprechanlage zwischen Basisstation und Mobilteil

### KLINGEL

- 10 Klingel für Basisgerät und 10 für Mobilteil wählbar
- Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen
- Optische Anrufanzeige für Basisstation und Mobilteil
- Klingellautstärke :
  - **80dB** auf der Basisstation
  - **75dB** auf der Mobilteil

### TECHNISCHE ANGABEN

- Dauerspeicher
- Funktioniert mit Netzadapter (enthalten)
- 1 wiederaufladbare Batterie Ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- Ton-/Dezimalfrequenzwahl
- An die Wand montierbar
- GAP-kompatibel
- Reichweite :
  - bis 50m im Inneren
  - bis 300m im Freifeld

### ANRUFER ID \* (MOBILTEIL + BASISSTATION)

- Anruferkennung wenn aufgelegt (Typ1) oder im Gespräch (Typ2)
  - 20 eingehender Rufnummer
- Namen- und Telefonnummernanzeige
- Symbol für Anruf in Warteschleife
- Symbol bei neuem Anruf



AmpliDect295 AD

PhotoDect295

### Kompatible Zubehören (optional)

- Zusatzhörer AmpliDect295AD
- PhotoDect295

### PRODUKTE IN DERSELBEN REIHE :

- AmpliDect295
- AmpliDect295 SOS-PRO
- AmpliDect295 DUO
- AmpliDect295 Photo
- AmpliDect Combi Photo 295