



## FUNKTIONEN

- Stereo-Empfang
- Komfortabel und leicht
- Optischer und Audio-Anschluss (3,5 mm) auf der Basisstation\*
- Möglichkeit, den Kopfhörer an zwei Geräte gleichzeitig anzuschließen. Nachfolgend zwei Beispiele:
  - mit dem optischen Kabel an einen Fernseher (Basisstation CL7700) + über Bluetooth an Ihr Mobiltelefon.
  - mit dem Audioeingang an einen Fernseher (Basisstation CL7700) + per Bluetooth an Ihren Computer
- Wenn Sie den Kopfhörer an eine Audioquelle anschließen und gleichzeitig per Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon verbunden sind, hören Sie bei einem Anruf den Klingelton im Kopfhörer und haben die Möglichkeit, den Anruf direkt über den Kopfhörer anzunehmen.
- Leicht zugängliche Einstellungen auf dem Kopfhörer:
  - Lautstärke bis zu 125dB spl
  - Balanceeinstellung Links/Rechts
  - Toneinstellung gemäß Ihrer Bedürfnisse
- Automatischer Standby-Modus  
(wenn kein Signal an der Basisstation erkannt wird)




\*Optischer Anschluss

## TECHNISCHE ANGABEN

- Bluetooth 5.2
- Betriebsfrequenz: 2.402-2.480GHz
- Frequenzbereich (A2DP, AVRCP, HSP, HFP):  
20Hz – 20 kHz
- Bitrate des Senders: 1Mbps
- Antennen-Typ: Interne Antenne
- Schnellladesystem  
Zeit zum vollständigen Aufladen: 4 Stunden.  
Der Kopfhörer lädt automatisch, wenn er in die Basisstation gestellt wird.
- Reichweite: 10 m im Freien
- Optischer Audioeingang
- Analoger Audioeingang (3,5-mm-Klinkenbuchse)
- Betriebszeit: 10 Stunden
- Gewicht des Kopfhörers: 50g
- Gewicht der Basisstation: 80g

## ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Kopfhörer
- Basis-/Ladestation
- Netzadapter USB-Typ-C
- 1. Optisches Kabel (Toslink)
- 2. 1,5 m Audiokabel (3,5mm male/male Stereo Klinkenstecker)
- + 1 Paar Ersatz-Ohrstöpsel



(1)



(2)