

Der LH10 ist ein Hörverstärker mit einem hochempfindlichen Mikrofon, das die Umgebungsgeräusche verstärkt und es einer hörgeschädigten Person ermöglicht, einer Diskussion zu folgen und sich daran zu beteiligen.

Ist die T-Spule eingeschaltet, wird der LH10 zu einem Empfänger, der die von Induktionsschleifen erzeugten Magnetfelder aufnimmt (wie sie in Kinos und Konferenzräumen verwendet werden) und sie als hörbares Signal wiedergibt.



EIGENSCHAFTEN

- ➔ Hörverstärker
- ➔ Lautstärkeregelung bis zu 30dB
- ➔ Tonregelung bis zu +/- 10dB
- ➔ Balancekontrolle Links/Rechts
- ➔ Hochempfindliches Mikrofon
- ➔ Spezialbeschichtung für die Einfügungsdämmwerte bei Handhabung

TECHNISCHE ANGABEN

- ➔ Akustisches Signal max.: 120dB spl
- ➔ Frequenzresonanz: 100 bis 8000Hz
- ➔ Wiederaufladbare Lithium Batterie (enthalten)
- ➔ Akkudauer: 8 bis 10 Stunden, wenn Gerät angeschaltet
- ➔ Indikator für schwache Batterie
- ➔ Ladezeit der Batterie: 2-3 Stunden
- ➔ Empfindlichkeit der Spule: -50dBv, 1Khz, 100mA/m
- ➔ 2,5 mm Eingangsbuchse für den Anschluss eines externen Mikrofons (optional)
- ➔ Maße: 10 x 5,7 x 2,7 cm

LIEFERUMFANG

- ➔ Ladekabel (5V DC) USB Typ C
- ➔ Kopfhörer (mit 3,5 mm stereo-Klinkenbuchse)